

Знайомство з пристроєм

Перш ніж використовувати Mi power strip, уважно прочитайте інструкцію.



Характеристики

Назва: Mi power strip (3 USB порту, 2А швидка підзарядка)

Модель: ХМСХВ01QM

Стандарт: Q / DXQMK0001-2015

Матеріал корпусу: високоякісний термостійкий РС пластик

Розмір: 225x41x26 (мм)

Довжина пристрою: загальна довжина 1.8м

Вага: 300г (вкл.кабель)

Номинальний показник на вході: 10А, 250V ~

Номинальний показник на виході: 10А, 250V (електрична розетка)

Номинальна потужність: 2500W

Модуль USB на вході: 100-240V ~, 50-60Hz, 0.5A

Модуль USB на виході: 1 порт USB, 5V ----- 2.1A (TYP), 3 порти, 5V ----- 3.1A (TYP)

Діапазон робочих температур: -10C ~ + 40C

Особливості пристрою

Безпека: Захист від перевантаження: у той час, коли сила струму перевищує граничне значення, пристрій автоматично відключається від живлення, таким чином, запобігаючи ймовірності перевантаження. Після усунення ймовірності його перевантаження, в ручному режимі можна відновити роботу подовжувача (можна знову використовувати, змінивши запобіжник).

Подвійний захист: подвійний, потрійний, незалежні один від одного, захисти.

Термостійкість: високоякісний вогнетривкий матеріал, який відповідає ДСТ і який уповільнює розповсюдження вогню або зовсім запобігає можливості займання.

Висока продуктивність: 3 USB порти, підходить для одночасної підзарядки трьох пристроїв. Відповідність ДСТ, кожен роз'єм однаково може використовуватися для стандартних розеток з трьома плоскими штекерами, двома штекерами і для стандартних німецьких розеток з двома круглими штекерами 4.8 мм. Високоякісна сталь, новітні технології, низький темп підвищення температури пристрою.

Комплектація: вбудований автоматичний мікросхем, який відрізняється своєю властивістю швидкої підзарядки 5V для більшості пристроїв таких, як: серійні пристрої Mi, Apple, Samsung та інші.

Якість: з відомих вітчизняних торгових марок з виготовлення електричних подовжувачів, підприємство ТОВ «Електроніка Мі» зробило величезний прорив, надаючи надійну гарантію якості.

Застереження:

Загальна потужність підключеного електрообладнання не повинна перевищувати номінальну потужність.

Забороняється зв'язувати кабель, не використовуйте пристрій при скрученому кабелі, уникайте ненормального перегріву.

Нестандартне заземлення може спричинити певну небезпеку.

Не використовувати в сирих, вологих приміщеннях.

Забороняється самостійно розбирати пристрій і відкривати його задню панель.

Забороняється підпалювати, а також необхідно зберігати подовжувач подалі від джерел тепла.

У той час, коли подовжувач підключений до живлення, будь ласка, не використовуйте провідник або інші подібні пристрої для відкриття захисної панелі.

Будь ласка, не дозволяйте неспеціалістам відкривати, змінювати або ремонтувати даний пристрій.

Внаслідок перевантаження пристрою при перевищенні 10 А, захисний перемикач вимикає живлення для збереження безпеки, після вилучення електропристроїв, можна в ручному режимі включити подовжувач.

Через коротке замикання на виході, перевантаження та з інших причин, коли USB порти даного пристрою переходять в захисний стан, ви не зможете зарядити пристрої. Тільки після вилучення несправних приладів або видалення проблеми, можна в ручному режимі відновити роботу подовжувача.

Умови гарантії подовжувача Мі

Гарантія

Гарантійне сервісне обслуговування здійснюється відповідно до закону про «Права споживача» та «Закону про якість продукції». В гарантійне сервісне обслуговування входить:

Протягом терміну дії гарантії у Вас є право відремонтувати, змінити або повернути товар. Для ремонту, заміни або повернення товару Ви повинні пред'явити квитанцію.

1. Протягом 7 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Хіаомі визначає причину проблеми, після чого Ви можете вибрати повернення або безкоштовну заміну товару.
2. Протягом 8-15 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Хіаомі визначає проблему, після чого Ви обираєте безкоштовну заміну товару або ремонт.
3. У перебігу 12 місяців з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Хіаомі визначає проблему, після чого Вам надається безкоштовний ремонт.

Умови гарантії, коли безкоштовний ремонт не надається

- Завершення технічного обслуговування, падіння, недбале ставлення, зловживання, попадання рідини, нещасний випадок, якщо порвали або замазали етикетку і маркування пристрою;
- Термін дії гарантії минув;
- Пошкодження, що виникли при форс-мажорних обставинах;
- Поломки, які не відповідають «Списком несправ-

ностей» центру сервісного обслуговування Хіаомі;
- Поломки пристрою або його компонентів з «Списку несправностей», які виникли у зв'язку з людським фактором і які перешкоджають його нормальній роботі.

Список несправностей

Неправильна робота індикатора при вмиканні / вимиканні пристрою

Заїдання вимикача живлення, виникнення проблем при вмиканні / вимиканні пристрою

Проблеми з підзарядкою мобільного телефону Мі за допомогою USB порту

Дякуємо за використання даного пристрою. З розетки + 3USB порту даного товару відповідають ДСТ електричних подовжувачів, мають захист від перепадів напруги, захисні пластини, які запобігають можливість ураження електричним струмом, USB підзарядка, безпека і надійність пристрою.

XIAOMI-MI.COM